



CAP 564



AMPLIFICATEUR DIGITAL PROGRAMMABLE

Le CAP 564 est un filtre-amplificateur programmable très simple, le seul dans le marché qui peut être programmé soit directement, soit par tablette avec l'application Android gratuite ou par ordinateur avec le logiciel téléchargeable sur www.groupe-cahors.com

Réf. 0145283R13 CAP 564

- Programmation automatique
- Filtres Lte 4G/5G avec technologie SAW
- Ampli programmable à 32 filtres
- CAG en temps réel sur chaque filtre
- Filtrage ultra sélectif et conversion
- Boitier Zamak



Alimentation externe incluse



Caractéristiques Techniques

Entrées	5	1 FM ; 2 BIII-DAB/UHF ; 2 UHF
Bande passante entrée	MHz	FM (40... 108 MHz) / VHF (170... 240 MHz) - UHF 470... 694/790
Nombre de filtres de canaux		32
Nombre mux DVB-T par filtre		1... 2
Niveau entrée min / max	dBµV	FM 35... 90 - BIII/DAB 40... 110 - UHF...40... 110
Atténuateur entrée FM / B1	dB	FM 0...-30
Atténuateur entrées VHF-UHF	dB	0... -20
Dynamique C.A.G.	dB	40 dB
Sélectivité	dB	35 @1MHz
Atténuateur général	dB	0...-20
Gains	dB	40 (VHF) – 50 (UHF)
Niveaux max de sortie	dBµV	120 (IM3 DIN 45004B - 60 dBc)
Retour de pertes entrée / sortie	dB	> 12
Sortie test		1 (-30 dB)
Prise USB		USB 1.0 / 2.0 Type B
Télé alimentation		12V / 24V 100 mA
Alimentation		230 VAC +/-20% 16W Max (Externe PSU)
Température de fonctionnement	C°	-5... 50
Dimensions du produit	mm	192 x 217 x 37