



# CAP 458

## AMPLIS PROGRAMMABLES TERRESTRE

Les amplificateurs de la série CAP sont destinés à filtrer, égaliser et amplifier les signaux terrestres dans les installations de type collectif.

Programmation clavier et/ou par PC Windows (logiciel) ou tablette Android (application) à télécharger sur [www.groupe-cahors.com](http://www.groupe-cahors.com)

Réf. 0145214R13 CAP 458

- 8 filtres – 4 entrées
- Configurable 21 – 48 / 21 – 60 / 21 – 69
- Egalisation automatique des filtres
- Gain UHF commutable 45/25 dB
- CAG (contrôle automatique de fréquence)
- Fonction copie par prise USB
- Boîtier autonome (programmation et réglage en façade)
- Alimentation séparée avec bride de fixation murale



Alimentation externe incluse



Caractéristiques Techniques	CAP 458 (8 filtres)
Dimensions L x l x H (mm)	360 x 185 x 50
Nombres d'entrées	FM / VHF / 2 x UHF
Bande de fréquence (MHz)	Configurable : 470 – 694 > 5G / 470 – 790 > 4G / 470 - 862
Largeur des canaux	8 à 48 MHz (1 à 6 canaux)
Gain (dB)	FM 30 / VHF 35 / UHF 45
Atténuateur (dB)	0 à 30
Facteur de bruit (dB)	7
Niveaux max d'entrée (dBμV)	95
Niveaux max de sortie (dBμV)	116
Sélectivité +/- 10 MHz (dB)	10
Télé-alimentation	12 / 24 V – 50 mA
Alimentation	100 - 240 VAC (Externe incluse) 12V – jack 2.1 mm